

ELEMAX



Бензиновые электроагрегаты SH 11000R/SHT 11500R

Новые модели бензиновых электроагрегатов производства японской фирмы **Sawafuji**

Технические характеристики:

Модель	SH 11000R	SHT 11500R	
Двигатель			
Модель (Honda)		GX 620K1	
Объем (см ³)		614	
Мощность, кВт (л.с.)	3000 об/мин	11,7 (16)	
Система зажигания		транзисторная	
Датчик давления масла		да	
Пуск		электростартер	
Генератор			
Тип		синхронный	
Регулятор напряжения		электронный	
Кол-во фаз	одна	три	
Выходная мощность, кВт	номинальная	8,5	9,5
	максимальная	9,5	10,5
Номинальное напряжение, В	220	220/380	
Номинальный ток, А	38,6	14,4	
Коэффициент мощности	cos φ	1	0,8
Прочее			
Емкость топливного бака, л		38	
Размер, мм (ДхВхШ)		953x665x636	
Вес, кг (с колесами)	159 (167)	160 (168)	
Возможность установки колес		да	
Шум DB(A)/7 м		74	
Время непрерывной работы		7	
Система охлаждения		принудительная воздушная	
Емкость масляной системы, л		1,5 (без масляного фильтра)	
		1,8 (с масляным фильтром)	



Улучшены технические характеристики:

Емкость топливного бака, л.....	26	38
Время непрерывной работы, ч.....	5,2	7
Уровень шума db(A)/7 м	78	74
Вес, без колес, кг (SH 11000R).....	180	159
Вес, без колес, кг (SHT 11500R).....	190	160